PIP-1AN/0,375A Puszka instalacyjna

Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Elementy instalacyjne -> Akcesoria



Dane techniczne:

Typ produktu	Puszka instalacyjna
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	126.6x92.8
Materiał obudowy	Blacha
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania (V)	maks. 400 V AC
Zakres prądowy	0,375 A
Średnica kabla instalacyjnego	maks. 19 mm
Przekrój przewodu	maks. 4 mm
Wymiary	110x40 mm
Współpracujący sygnalizator	z serii SA-K, z serii SA-KN i SO-Pd13

Cechy charakterystyczne

Wersja z bezpiecznikiem

- certyfikat zgodności i aprobata techniczna CNBOP-PIB
- odporność ogniowa E90
- przelotowy prosty i kątowy (90˚) sposób prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju
- ułatwiony montaż:
  - brak docisków (trzymaczy) kabla
  - wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
  - przepusty kablowe wsuwane od góry
  - nowa konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścianki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Kod Produktu: PIP1AN/0,375A

Producent: W2

Gwarancja: 36 miesięcy

Opis produktu:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-1AN przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów pożarowych jak i głośników systemów rozgłaszania (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Puszka instalacyjna PIP-1AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par. 1 Kodeksu Cywiilnego.

Dystrybutor

linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany.
Puszka PIP-1AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Umożliwia poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany.





Link do produktu: http://ivolta.pl/pip-1an-0-375a-puszka-instalacyjna/8495/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2019

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par. 1 Kodeksu Cywiilnego.

Dystrybutor