

KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary

TRM702A

Konstrukcja

System magistralny (bus)	bez
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Modul magistralowy odlaczalny	nie

- funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., 1 sterowanie przyciskowe góra/dół, łącznik przyciskowy, 2 x alarm, wskaźnik stanu
- funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) ;

Konfiguracja

- w komplecie z 4-żyłowym przewodem

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak

- z przyciskiem konfiguracyjnym
- sterowanie za pomocą np. łącznika, łącznika przyciskowego, łącznika czasowego, zegara sterującego żaluzjami, kontaktronu

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

- z 2 niezależnymi wejsciami cyfrowymi do zestyków bezpotencjałowych

Napięcie

Rodzaj wejścia napięcia 1	DC
Napięcie wejściowe	3 V

Prąd

Pra wejściowy na wejście	1 mA
Prąd sygnałowy na wejściu	
Liczba obwodów wejściowych	2

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868,3 MHz

Długość przewodu

Maksymalna długość przewodów do przycisku sterującego	10 m

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 25 mW
- niskie zapotrzebowanie na energię	

Konfiguracja sieci

- niezależny od sieci zasilającej	

Wytrzymałość

Transmitter duty cycle	1 %

Pomiary

Napięcie próbkowania wejściowego	na kanał 5 V
Wilgotność względna (bez skroplin)	

Bateria

Żywotność baterii [lata]	~ 5
- z baterią litową 3 V typ: CR 2430	

Materiał

Kolor specjalny - linia design	jasnoszary
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość produktu	11 mm
Wysokość produktu	39 mm
Szerokość produktu	41 mm

Sterowanie LED

- z diodą LED konfiguracji	

Instalacja / Montaż

- do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi	

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Połączony z	Łącznik przyciskowy
- integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Przewód

Długość przewodu	20 cm

Ustawienia

- beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED

Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	2
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników

Zastosowanie

Czas impulsu	min. 50 ms

Norma

Normy	EN 300220-2, EN 301489-3, EN 50491-3, EN 60950-1

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura magazynowania	-20 do 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Zastosowanie	
Grupa urządzeń	TRM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.