

R.1/R.3 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 1-kr płaski biały

85655239

Funkcje

- funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściemniania
- funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) ;
- funkcje quicklink: przełączanie, ściemnianie, obsługa żaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), pamięć

Elementy sterujące i wskaźniki

- możliwość konfiguracji interfejsów użytkownika do obsługi jedno- lub dwupoziomowej
- z przyciskiem konfiguracyjnym

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868,3 MHz

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW

- niskie zapotrzebowanie na energię

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)

Bateria

Żywotność baterii [lata]	~ 5

- z baterią litową 3 V typ: CR 2430

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
kolor linii dekoracyjnej	biały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	ASA biały

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Dane techniczne

Powierzchnia	połysk

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm

Sterowanie LED

- z diodami LED do sygnalizacji stanu wysyłania i stanu baterii czerwoną/zieloną/pomarańczową
- z diodą LED konfiguracji

Instalacja / Montaż

- do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

Podłączenie

- integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP

Ustawienia

- beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED
- możliwość dowolnego skonfigurowania dolnej i górnej powierzchni obsługowej

Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	2
Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Transmitter duty cycle	1 %

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Zastosowanie	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.