

# W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, biały

50753512

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 10 A |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Kolor | biały |
| Kolor | śnieżnobiały |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| głębokość | 76 mm |
| szerokość | 62 mm |

**Instalacja / Montaż**

- do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Wyposażenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza | |
| Temperatura przechowywania/transportu | |

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

**Instrukcje**

- Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.