

Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak

85341224

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

- mikroprocesorowe sterowanie pracą
- funkcja programowania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku
- z blokadą przycisków
- funkcja „przyjęcie" aktywowana na 2 godziny
- z funkcją pamięci do symulacji obecności
- praca impulsowa z czasem bezczynności (np. do instalacji oświetlenia schodowego/z przełączaniem impulsowym)

Elementy sterujące i wskaźniki

- z przyciskiem wł./wył./tryb automatyczny

Moc

- niskie zapotrzebowanie na energię

Zadziałanie

Czas bezczynności	~ 10 s

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	
Pole detekcji, prostokątne	~ 12 x 16 m

Zasięg

Zasięg po stronie przedniej	~ 12 m
Zasięg boczny	po ~ 8 m

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Detekcja

Liczba płaszczyzn detekcji	3
Kąt detekcji, regulowany	

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość montażu	34 mm
Znamionowa wysokość montażu	1,1 m

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	

Sterowanie LED

- z diodami LED pracy i stanu czerwoną/zieloną/pomarańczową
- wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu

Ustawienia

Regulowana wartość jasności odpowiadającej	tak
Poziom jasności zadziałania, regulowany	
Regulacja czułości	tak
Praca impulsowa	200 ms
Czas opóźnienia	~ 180 s
Czas opóźnienia, regulowany	
Sygnalizacja wyłączenia poprzez ściemnienie do wartości 50% na czas	30 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, czujnik ruchu

Instrukcje

- Stałe bezpośrednie światło słoneczne oświetlające górną powierzchnię detekcji może wpływać na błędne działania detektora ruchu.
  Tylko do stosowania wewnątrz budynków!

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.