# PATRZ KARTA - NH FUSE 160AMP 500V AM SIZE 2 DUAL IND



**Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 160 A, AC 500 V, 120 kA, NH2, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty**

Powering Business Worldwide™

| | |
|---|---|
| **Typ** | **NH FUSE 160AMP 500V AM SIZE 2 DUAL IND** |
| **Catalog No.** | **160NHM2B** |

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Niskie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 160 |
| Napięcie nominalne | | | AC 500 V |
| Wielkość | | | NH2 |
| Klasa użytkowa | | | aM |
| Wersja sygnalizatora | | | sygnalizator podwójny |
| Opis | | | ruchome uchwyty |
| Zdolność wyłączania | | kA | 120 |
| Zastosowanie | | | Przemysłowe |
| Standard/znak jakości | | | IEC |
| Kształt | | | korpus kwadratowy ze stykami nożowymi |
| Standardy/regulacje | | | IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A<br>DIN 43620<br>VDE 0636-2 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Rozmiar | | | NH2 |
| Prąd znamionowy | | A | 160 |
| Napięcie znamionowe | | V | 500 |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | | kA | 120 |
| Charakterystyka | | | aM (ochrona zwarciowa silników) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | | | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepy (IMGL) | | | Nie |


© 05/2021 by Eaton Industries GmbH