PATRZ KARTA - 12KV 160AMP 3" DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 160 A, AC 12 kV, 50 kA, 3", 76 x 442 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ 12KV 160AMP 3" DIN FUSE
Catalog No. 12TFMSJ160

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	160
Napięcie nominalne			AC 12 kV
Wielkość			3"
Wielkość			76 x 442 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	160
Napięcie znamionowe	kV	12
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	50
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	442
Średnica	mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH