PATRZ KARTA - 12KV 100A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 100 A, AC 12 kV, 63 kA, 2.5", 64 x 537 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ 12KV 100A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE
Catalog No. 12THQEJ100

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 12 kV
Wielkość			2.5"
Wielkość			64 x 537 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	63
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	100
Napięcie znamionowe	kV	12
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	63
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	537
Średnica	mm	63.5
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH