# PATRZ KARTA - FUSE 16A DI/E16 500VAC DZ




**Wkładka bezpiecznikowa, 16 A, AC 500 V, 50 kA, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, szybkie uruchamianie**

Powering Business Worldwide

| | |
|---|---|
| **Typ** | **FUSE 16A DI/E16 500VAC DZ** |
| **Catalog No.** | **16D16Q** |

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Prąd nominalny | I | A | 16 |
| Napięcie nominalne | | | AC 500 V |
| Wielkość | | | D1 |
| Wielkość | | | 13.2 x 6 mm |
| Klasa użytkowa | | | gR |
| Zdolność wyłączania | | kA | 50 |
| Zastosowanie | | | E16 |
| Charakterystyka wyzwalania | Klasa | | szybkie uruchamianie |
| Standard/znak jakości | | | IEC |
| Kształt | | | butelka |
| Standardy/regulacje | | | IEC 60269-3<br>VDE 0636 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) | | | |
| Rozmiar | | | DI |
| Prąd znamionowy | | A | 16 |
| Napięcie znamionowe | | V | 500 |
| Kod koloru | | | Szary |
| Charakterystyka | | | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Charakterystyka wyzwalania | | | Szybka |


Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 09/2021 by Eaton Industries GmbH