# PATRZ KARTA - 12KV 160AMP 3.5" DIN FUSE



**Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 160 A, AC 12 kV, 63 kA, 3.5", 88 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką**

Powering Business Worldwide

**Typ** 12KV 160AMP 3.5" DIN FUSE
**Catalog No.** 12TXLEJ160

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Średnie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 160 |
| Napięcie nominalne | | | AC 12 kV |
| Wielkość | | | 3.5" |
| Wielkość | | | 88 x 292 mm |
| Klasa użytkowa | | | Zapasowy |
| Wersja sygnalizatora | | | z naklejką |
| Zdolność wyłączania | | kA | 63 |
| Zastosowanie | | | funkcja zabezpieczająca transformatora<br>do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego |
| Standard/znak jakości | | | DIN |
| Standardy/regulacje | | | DIN 43625<br>VDE 0670-4<br>IEC 60282-1 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

| | | |
|---|---|---|
| Prąd znamionowy | A | 160 |
| Napięcie znamionowe | kV | 12 |
| Rodzaj napięcia | | AC |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 - 50 |
| Zdolność łączeniowa | kA | 63 |
| Charakterystyka | | Inne |
| Zastosowanie | | Ochrona podstawowa transformatora |
| Długość | mm | 292 |
| Średnica | mm | 88 |
| Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1 | | Rezerwowy |
| Z wybijakiem | | Tak |
| Standard złącza | | DIN |
| Charakterystyka wyzwalania | | Inne |
| Sposób instalacji | | Powietrze |


© 09/2021 by Eaton Industries GmbH