PATRZ KARTA - 12KV 80A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 80 A, AC 12 kV, 63 kA, 2.5", 64 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**12KV 80A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE**
Catalog No.	**12THLEJ80**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 12 kV
Wielkość			2.5"
Wielkość			64 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	63
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)			
Prąd znamionowy		A	80
Napięcie znamionowe		kV	12
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	63
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	292
Średnica		mm	63.5
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH