PATRZ KARTA - 12KV 100A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 100 A, AC 12 kV, 63 kA, 2.5", 64 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**12KV 100A 2.5"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE**
Catalog No.	**12THLEJ100**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 12 kV
Wielkość			2.5"
Wielkość			64 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	63
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	100
Napięcie znamionowe	kV	12
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	63
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	292
Średnica	mm	63.5
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH