PATRZ KARTA - 24KV 100AMP 3" 'J' DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 100 A, AC 24 kV, 63 kA, 3", 76 x 442 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**24KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse**
Catalog No.	**24TFMEJ100**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 24 kV
Wielkość			3"
Wielkość			76 x 442 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	63
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	100
Napięcie znamionowe	kV	24
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	63
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	442
Średnica	mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH