# PATRZ KARTA - 36KV 20AMP 2" DIN RESIN SEAL FUSE



**Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 20 A, AC 36 kV, 35.5 kA, 2", 51 x 537 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką**

Powering Business Worldwide™

**Typ** 36KV 20Amp 2" DIN Resin Seal Fuse
**Catalog No.** 36TDQSJ20

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Średnie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 20 |
| Napięcie nominalne | | | AC 36 kV |
| Wielkość | | | 2" |
| Wielkość | | | 51 x 537 mm |
| Klasa użytkowa | | | Zapasowy |
| Wersja sygnalizatora | | | z naklejką |
| Zdolność wyłączania | | kA | 35.5 |
| Zastosowanie | | | funkcja zabezpieczająca transformatora<br>do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego |
| Standard/znak jakości | | | DIN |
| Standardy/regulacje | | | DIN 43625<br>VDE 0670-4<br>VDE 0670-402<br>IEC 60282-1 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy | | A | 20 |
| Napięcie znamionowe | | kV | 36 |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Częstotliwość znamionowa | | Hz | 50 - 50 |
| Zdolność łączeniowa | | kA | 35.5 |
| Charakterystyka | | | Inne |
| Zastosowanie | | | Ochrona podstawowa transformatora |
| Długość | | mm | 537 |
| Średnica | | mm | 51 |
| Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1 | | | Rezerwowy |
| Z wybijakiem | | | Tak |
| Standard złącza | | | DIN |
| Charakterystyka wyzwalania | | | Inne |
| Sposób instalacji | | | Powietrze |

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja produktu (pdf) | http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf |


© 09/2021 by Eaton Industries GmbH