PATRZ KARTA - 36KV 40AMP 3" DIN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 40 A, AC 36 kV, 35.5 kA, 3", 76 x 537 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ 36KV 40Amp 3" DIN Resin Seal Fuse
Catalog No. 36TFQSJ40

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	40
Napięcie nominalne			AC 36 kV
Wielkość			3"
Wielkość			76 x 537 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	35.5
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy		A	40
Napięcie znamionowe		kV	36
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	35.5
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	537
Średnica		mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH