PATRZ KARTA - 36KV 50AMP 3" DIN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 50 A, AC 36 kV, 35.5 kA, 3", 76 x 537 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide™

Typ 36KV 50Amp 3" DIN Resin Seal Fuse
Catalog No. 36TFQSJ50

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	50
Napięcie nominalne			AC 36 kV
Wielkość			3"
Wielkość			76 x 537 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	35.5
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	50
Napięcie znamionowe	kV	36
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	35.5
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	537
Średnica	mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH