PATRZ KARTA - 36KV 63AMP 3.5" DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 63 A, AC 36 kV, 20 kA, 3.5", 88 x 537 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**36KV 63AMP 3.5" DIN FUSE**
Catalog No.	**36TXQEJ63**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 36 kV
Wielkość			3.5"
Wielkość			88 x 537 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	20
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)			
Prąd znamionowy		A	63
Napięcie znamionowe		kV	36
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	20
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	537
Średnica		mm	88
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH