PATRZ KARTA - 3.6KV 40AMP 2" 'J' DIN FUSE N/S ADL



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 40 A, AC 3.6 kV, 40 kA, 2", 51 x 292 mm, Zapasowy, DIN, bez wybijaka

Powering Business Worldwide

Typ 3.6KV 40Amp 2" 'J' DIN Fuse N/S ADL
Catalog No. 3.6ADLNJ40

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	40
Napięcie nominalne			AC 3.6 kV
Wielkość			2"
Wielkość			51 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			bez wybijaka
Zdolność wyłączania		kA	40
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4741919b-f157-4929-923e-b1511f4133ef.pdf

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH