PATRZ KARTA - 7.2KV 16AMP 2" DIN SEALED FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 16 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 2", 51 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide™

Typ	**7.2KV 16Amp 2" DIN Sealed Fuse**
Catalog No.	**7.2TDLSJ16**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	16
Napięcie nominalne			AC 7.2 kV
Wielkość			2"
Wielkość			51 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	40
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy	A	16
Napięcie znamionowe	kV	7.2
Rodzaj napięcia		AC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa	kA	40
Charakterystyka		Inne
Zastosowanie		Ochrona podstawowa transformatora
Długość	mm	292
Średnica	mm	51
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1		Rezerwowy
Z wybijakiem		Tak
Standard złącza		DIN
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Sposób instalacji		Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH