PATRZ KARTA - 7.2KV 125AMP 3" 'J' DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 125 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 3", 76 x 292 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide™

Typ	**7.2KV 125Amp 3" 'J' DIN Fuse**
Catalog No.	**7.2TFLSJ125**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	125
Napięcie nominalne			AC 7.2 kV
Wielkość			3"
Wielkość			76 x 292 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	40
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)			
Prąd znamionowy		A	25
Napięcie znamionowe		kV	7.2
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	40
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	292
Średnica		mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH