Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.pl

# DEW1W.01/49

## Sterownik przyciskowy oświetleniowy SWITCH [Wi-Fi] czarny mat

### DANE PODSTAWOWE

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 54 GO |
| Nazwa produktu/Rodzaj | sterownik przyciskowy oświetleniowy, SWITCH, [Wi-Fi] |
| Kolor | czarny mat |
| Typ produktu | moduł |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | Instalacja wymaga dodatkowego okablowania |
| Podświetlenie | tak |
| Zużycie energii | |
| Rodz, tansmisji | Dwukierunkowa, Szyfrowana |
| Standard komunikacji | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi |
| Częstotliwość transmisji | 2,401-2,483 GHz |
| Max obciążenie | 16 A |
| Kompatybilne urządzenia i systemy | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5 |
| Sterowanie z aplikacji | wBox Lite, wBox by blebox.eu |
| Max moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC002924 Sterownik oświetleniowy |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sterowanie mechaniczne | tak |

### DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787875107 |
| Typ opak. jedn. | blister |
| Wys. opak. jedn. | 15 cm |
| Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Dł. opak. jedn. | 6 cm |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 32 cm |