MSP-300 R

Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny MSP–300 przeznaczony jest do pracy z centralami **PERFECTA** (modele **WRL**) oraz z kontrolerem **MTX–300** działającym na częstotliwości 433 MHz. W sygnalizatorze zastosowany został nowoczesny układ radiowy SPIRIT1 o zoptymalizowanym zarządzaniu energią, który zapewnia długą pracę urządzenia w trudnych warunkach. Bezproblemowe działanie MSP–300 zapewnia także bardzo wydajna bateria **BAT–ER–3,6**, która wykorzystywana jest w zastosowaniach specjalistycznych, m.in. wojskowych i medycznych.



- współpraca z centralami **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL** i **PERFECTA–T 32–WRL** oraz z kontrolerem **MTX–300**
- sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
- sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- możliwość wyzwolenia jednego z kilku sygnałów akustycznych
- zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu
- zdalna konfiguracja
- zasilanie wydajną baterią BAT–ER–3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy
- praca w temperaturze od –40°C do +55°C
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża

Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 3
Zakres temperatur pracy	-40 °C ...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	0,6
Maksymalny pobór prądu	500
Masa	820
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 400 m
Bateria	ER34615 3,6 V / 13 Ah
Wymiary	148 x 254 x 64
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIIA
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 105 dB

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.