

PKT1 / PKS1/ PKH1
- przełącznik krzywkowy



PKT2 / PKS2/ PKH2
- przełącznik wielopołożeniowy



PKT3 / PKS3/ PKH3
- rozłącznik



PKT4
- przełącznik pomiarowy

	PKT1, PKT2, PKT3, PKT4					PKS1, PKS2, PKS3				PKH1, PKH2, PKH3	
PARAMETRY ZNAMIONOWE	**JEDNOSTKA**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**63 A**	**100 A**	**200A**
Napięcie pracy (Ue)	V	440	440	690	690	690	690	690	690	690	690
Napięcie izolacji (Ui)	V	440	440	690	690	690	690	690	690	690	690
Prąd cieplny (Ith)	A	8	12	20	25	32	40	50	80	125	225
Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (Icw)	A	72	120	192*	240*	300	384	480	756	1200	2400
Napięcie udarowe wytrzymywalne (Uimp)	kV	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Prąd zwarciowy bezpiecznika	kA	3	3	5	5	10	10	10	10	15	15
Wymiary ramki czołowej	mm	48 x 48				64 x 64				88 x 88	

* Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (0,5s)



PKR1 / PKR5
rozłączniki
z samopowrotem



PKR2/PKR6
przełączniki
z samopowrotem



PKR3 / PKR7
przełączniki z samopowrotem
bez pozycji OFF



TKR1 / TKR2
przełączniki z samopowrotem 1xNO 1xNC /
przełączniki z samopowrotem 2xNO 2xNC

	PKR1, PKR2 PKR3, PKR5, PKR6, PKR7			TKR1, TKR2	
PARAMETRY ZNAMIONOWE	**JEDNOSTKA**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**
Napięcie pracy (Ue)	V	690	690	690	690
Napięcie izolacji (Ui)	V	690	690	690	690
Prąd cieplny (Ith)	A	20	25	32	40
Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (Icw)	A	192*	300	300	384
Napięcie udarowe wytrzymywalne (Uimp)	kV	4	6	6	6
Prąd zwarciowy bezpiecznika	kA	5	10	10	10
Wymiary ramki czołowej	mm	48 x 48	64 x 64	65 x 65	

* Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (0,5s)

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA		
Częstotliwość	50/60 Hz	
Temperatura pracy	-25°C...60°C	
Kategoria instalacji	III	
Stopień ochrony	IP50 od strony czołowej	IP20 od strony zacisków
Normy	IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60947-5	
ŻYWOTNOŚĆ PRZEŁĄCZNIK		
Trwałość mechaniczna	100 tys. przy 300 cyklach/godz	
Trwałość elektryczna	10 tys. przy obciążeniu 100% w 120 cyklach/godz	



- wszystkie łączniki dostępne w wykonaniu żółto-czerwonym (kolor tła i pokrętła jest wybierany w kodzie zamówieniowym, a dodatkowo kombinacja tło-pokrętło może być zamówiona osobno jako acesorium - patrz karta katalogowa)