# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## cewka LX1D6 - 42 V AC 50 Hz do stycznika LC1D80-95

LX1D6D5

Produkt niedostępny od: 10 październik 2020

Wycofany

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | TeSys |
| **Typ produktu lub komponentu** | Cewka stycznika |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | LX1D6 |
| **Rodzaj napięcia sterującego** | AC w 50 Hz |
| **Napięcie sterujące [Uc]** | 42 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| **Średnie rezystancja** | 4,4 om w 20 °C |
| **Indukcyjność obwodu zamkniętego** | 0,27 H |
| **Zgodność produktu** | LC1D80<br>LC1D95 |
| **Trwałość mechaniczna** | 10 Mcykli |
| **Maximum operating rate** | 3600 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Technologia cewki** | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| **Zakres napięcia sterującego** | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 50/60 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc w 50 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 60 Hz 55 °C) |
| **Pobór mocy przyciąganie w VA** | 200 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| **Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA** | 20 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| **Rozpraszanie ciepła** | 6…10 W w 50/60 Hz |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -5…60 °C |
| **Masa produktu** | 0,28 kg |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 8,8 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 1** | 5,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 12,6 cm |
| **Waga opakowania 1** | 325 g |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki