Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cewka LX1D6 - 500 V AC 50 Hz do stycznika LC1D80-95

LX1D6S5

Produkt niedostępny od: 08 styczeń 2021

Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1D6
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 50 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Średnie rezystancja	668 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	38 H
Zgodność produktu	LC1D95 LC1D80
Trwałość mechaniczna	10 Mcykli
Maximum operating rate	3600 cykl/h w <60 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 50/60 Hz 55 °C) Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc w 50 Hz 55 °C) Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 60 Hz 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	200 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	20 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	6…10 W w 50/60 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…60 °C
Masa produktu	0,28 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,8 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	12,6 cm
Długość opakowania 1	5,5 cm
Waga opakowania 1	322 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki