BFX94A400

CEWKA AC DO STYCZNIKÓW BF95 A-BF115 A-BF150 A, 50/60HZ 400VAC



Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz			V	400
Napięcie robocze AC				
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
		zadziałanie		
			min. %Us	80
			maks. %Us	110
		odpadanie		
			min. %Us	20
			maks. %Us	55
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
		zadziałanie		
			min. %Us	85
			maks. %Us	110
		odpadanie		
			min. %Us	40
			maks. %Us	55
Średni pobór cewki przy 20°C				
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
			rozruch VA	300
			trzymanie VA	20
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
			rozruch VA	275
			trzymanie VA	17
	cewka 60 Hz przy 60 Hz			
			rozruch VA	300
			trzymanie VA	20
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz			W	6.5

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002563 - Cewki niskiego napięcia

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding