Opis produktu

# PS1-4-0-100

## PS1-4-0-100 3-phase busbar for 4 MS116 / MS132, Ie=100A



### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | PS1-4-0-100 |
| Kod zamówieniowy | 1SAM201916R1104 |
| Numer EAN | 4013614400629 |
| Opis katalogowy | PS1-4-0-100 3-phase busbar for 4 MS116 / MS132, Ie=100A |
| Opis | PS1-4-0-100 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 100 A. |

### Charakterystyka zamówienia

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85369010 |

### Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0202 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC131011M6802<br>2CDC131034M6801<br>2CDC131022M6802 |
| Instrukcje i podręczniki (Część 3) | 1SBC100214C0202 |
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |
| Schemat wymiarów | 1SAM200453F0002 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 176.5 mm |
| Wysokość netto | 38.8 mm |
| Głębokość / długość netto | 13 mm |
| Masa netto | 0.117 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie pracy | 690 V AC<br>250 V DC |
| Znamionowy prąd pracy ($I_e$) | 100 A |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ($U_{imp}$) | 6 kV |
| Ilość urządzeń do zamontowania | 4 |
| Liczba bocznych styków pomocniczych | 0 |
| Liczba faz | 3 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Rodzaj podłączenia | Fork |
| Normy | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1 |
| Nazwa produktu | Busbar |
| Do użytku z | MS116<br>MS132<br>MO132 |
| Do użytku z grupą produktową | Manual Motor Starter |
| Grupa akcesoriów | Electrical |
| Rodzaje akcesoriów | 3-Phase Busbar |

## Technical UL/CSA

| | |
|---|---|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | Obwód główny 600 V AC |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -50 ... +80 °C |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 1SAA963005-4502 |
| Dane RoHS | 1SAA963006-4502 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006539 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---|---|
| Certyfikat cUL | 1SAA963001-1701 |
| Deklaracja zgodności UE | 1SAD101100-3411 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SAD201100-3411 |
| Certyfikat UL | E121190-20000619 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 80 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 179 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 60 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.212 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 4013614488245 |
| Jednostkowe opakowanie | box 10 sztuka |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | W |
| ETIM 4 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 6 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 7 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 8 | EC000215 - Phase busbar |
| eClass | V11.0 : 27371306 |
| UNSPSC | 39121117 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4378 >> Phase busbar |
| E-Numer (Finlandia) | 3705974 |
| E-Numer (Norwegia) | 4364024 |
| E-Numer (Szwecja) | 3112076 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia