Specyfikacje

Eaton 199334

Catalog Number: 199334

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, zaciski sprężynowe Push-In



Zdjęcie jest reprezentatywne

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release

Numer katalogowy
199334

EAN
4015081974184

Długość/głębokość produktu
68 mm

Wysokość produktu
91 mm

Szerokość produktu
24 mm

Masa produktu
0.134 kg

Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform

Notatki dotyczące katalogu
Nie mo żna łączyć z wyzwalaczem wzrostowym A-PKZ0

Kod modelu
U-PKZ0(230V50HZ)-PI

Powering Business Worldwide

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego

Zacisk sprężynowy

General

Możliwe zastosowanie

W połączeniu z wyłącznikiem nadprądowym można stosować jako urządzenie ZATRZYMANIA lub WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO zgodnie z normą IEC/EN 60204

Odpowiednie do

Rozłącznik bezpieczeństwa silnika

Używane z

Wyłącznik silnikowy

Rodzaj napięcia

AC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.

-25 °C

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.

55 °C

Terminal capacities

Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)

1 x (0,5 - 2,5) mm²

2 x (0,5 - 2,5) mm²

Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)

1 x (0,5 - 2,5) mm²

2 x (0,5 - 2,5) mm²

Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)

20 - 14

Electrical rating

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min

42 V

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.

480 V

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min

24 V

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.

250 V

Magnet system

Napięcie odpadania

0,7- 0,35 x Uc

Napięcie przyciągania

0,85 - 1,1 V x Uc

Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.

230 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.

230 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.

0 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.

0 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.

0 V

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.

0 V

Contacts

Liczba styków przełącznych

0

Liczba styków rozwiernych

0

Liczba styków zwiernych

0

Power consumption

Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz

5 VA, moc przyci ągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us

Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz

5 VA, moc przyci ągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz

3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz

3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Do pobrania

Deklaracje zgodności

DA-DC-00004880.pdf

DA-DC-00004919.pdf

DA-DC-00004881.pdf

DA-DC-00004918.pdf

DA-DC-00004316.pdf

DA-DC-00004889.pdf

DA-DC-00004885.pdf

DA-DC-00004916.pdf

DA-DC-00004887.pdf

DA-DC-00004913.pdf

DA-DC-00004912.pdf

DA-DC-00004888.pdf

DA-DC-00004917.pdf

DWG

eaton-manual-motor-starters-undervoltage-u-pkz0-accessory-dimensions.eps

1210DIM-134

eCAD model

ETN.199334.edz

ETN.U-PKZ0(230V50HZ)-PI.edz

Instrukcje montażu

IL03407011Z.pdf

IL122024ZU

mCAD model

a_pkz_pi.dwg

eaton-cadenas-path-push_in-unterspannungsausloeser.3db

eaton-cadenas-front_view-unterspannungsausloeser_front.pra

eaton-cadenas-side_view-unterspannungsausloeser_side.pra

a_pkz_pi.stp

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia