ROP-110/PL

Ostrzegacz **ROP–110** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pożarowej **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** i **CSP–208**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP–KEY–U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED sygnalizująca aktywowanie ostrzegacza
- opcjonalna puszka montażowa **ROP–BT** lub **ROP–BS**
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP–FLAP**



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	139 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	87 x 87 x 47 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	25 mA
Napięcie zasilania	9...30 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.