ROP-111/PL

Ostrzegacz do zastosowań zewnętrznych **ROP–111** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pożarowej **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** i **CSP–208**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP–KEY–U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED sygnalizująca aktywowanie ostrzegacza
- puszka montażowa w zestawie
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP–FLAP**



Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	180 g
Maksymalna wilgotność	95%
Pobór prądu w stanie dozorowania	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	25 mA
Stopień ochrony	IP66
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Wymiary bez uchwytów	87 x 87 x 53 mm
Wymiary z uchwytami	117 x 87 x 53 mm

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.