Przenośna stacja zasilania

Model: **AK-PS-05**



3

Kod produktu	AK-PS-05
Oznaczenie producenta	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Przenośna stacja zasilania
Łączna ilość złączy USB	3 szt
Napięcie wyjściowe DC	5 - 20 V
Napięcie wyjściowe AC	230 V / 50 Hz
Żywotność akumulatora	1000 razy, DOD>80%
Pojemność	461 Wh / 20.8 Ah
Typ akumulatora	Li-ion 22.2 V
Maksymalna moc	600 W
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Parametry zasilania DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x złącze zapalniczki: 12 V / 10 A
Parametry zasilania USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Parametry zasilania USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Tak
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wymiary produktu (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm, 560 x 615 x 35 mm
Waga netto	7 kg + 4 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Dołączone wyposażenie	Zasilacz sieciowy, przewód zasilający
Kod EAN	5906708750511
Gwarancja	24 miesiące





3
















Opis

Zestaw mobilnego zasilania Akyga® to niezależność w najczystszej formie. Nieważne, czy znajdujesz się w głębi lasu, na górskim szlaku, czy nastała awaria prądu w Twoim mieście – ten duet zawsze dostarczy Ci potrzebnej energii. **Przenośna stacja zasilania** AK-PS-04 i **panel solarny** AK-PS-P01 współpracują ze sobą bezbłędnie, tworząc niezawodny system zasilania off-grid.

Bogactwo złączy i funkcji

Akyga® AK-PS-04 to kompaktowa elektrownia w Twoich rękach. Dzięki różnorodnym złączom – w tym **USB-C**, gniazdom DC, gnieździe zapalniczki 12 V i klasycznym **wyjściom AC** – zasili aż osiem urządzeń jednocześnie. Od telefonu po lodówkę turystyczną. Zintegrowany wyświetlacz LCD na bieżąco informuje o stanie baterii i przewidywanym czasie pracy. Wszystko masz pod kontrolą, nawet gdy jesteś daleko od cywilizacji.

Elastyczne ładowanie

Elastyczność ładowania to kluczowa cecha tej przenośnej stacji zasilania. W zależności od sytuacji możesz naładować ją z ładowarki USB-C PD, klasycznego zasilacza 120 W lub... słońca. Zestaw z łatwością przekształcisz w autonomiczne źródło energii, gdy podłączysz do niego panel solarny AK-PS-P01.

Energia ze słońca

Akyga® AK-PS-P01 to coś więcej niż zwykły panel solarny. To składana elektrownia słoneczna, która zmieści się w torbie podróżnej, a mimo to dostarcza aż **100 W** mocy. Składa się z dwóch modułów po 50 W – lekkich, wytrzymałych i gotowych na każdą wyprawę. Wystarczy promień słońca, byś mógł ładować stację zasilania w pełni ekologicznie.