F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice POLAND
tel/fax +48 42 2152383; 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

AS-221T

AUTOMAT SCHODOWY z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.), po upływie którego następuje zredukowanie jasności oświetlenia o połowę na czas około 30 sek. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia (unika się nagłej ciemności, pozostaje czas na bezpieczne dojście do wyłącznika). W czasie zredukowanej jasności ponowny sygnał wyłącznika załączy oświetlenie do pełnej jasności.

Uwaga!

AS-221T może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.
Automat nie może współpracować z lampami LED, jarzeniowymi, świetlówkami kompaktowymi lub innymi lampami z elektronicznymi zapłonnikami.


Montaż

1. *Wyłączyć zasilanie.*
2. *Automat zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.*
3. *Podłączyć do układu wg schematu.*
4. *Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.*


Dane techniczne

zasilanie	*230V AC*
prąd obciążenia rezystancyjnego	*<16A*
opóźnienie wyłączenia - regulowane	*0,5÷10min*
czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością	*30sek*
opóźnienie zadziałania	*<1sek*
przyłącze	*zaciski śrubowe 2,5mm*
pobór mocy	*1,2W*
temperatura pracy	*-25÷50°C*
wymiary	*2 moduły (35mm)*
mocowanie	*na szynie TH-35*

Schemat podłączenia



instalacja 3-przewodowa



instalacja 4-przewodowa

C130128