KBJ Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ 35H30/2	35	2000	850	0,92	131103	20
KBJ 35H30/3	35	3000	850	0,92	131203	20
KBJ 50H30/2	50	2000	1300	1,04	131105	20
KBJ 50H30/3	50	3000	1300	1,04	131205	20
KBJ100H30/2	100	2000	2800	1,44	131110	12
KBJ100H30/3	100	3000	2800	1,44	131210	12
KBJ150H30/2	150	2000	4300	1,84	131115	8
KBJ150H30/3	150	3000	4300	1,84	131215	8
KBJ200H30/2	200	2000	5800	2,24	131120	6
KBJ200H30/3	200	3000	5800	2,24	131220	6
KBJ300H30/2	300	2000	8800	3,04	131130	6
KBJ300H30/3	300	3000	8800	3,04	131230	6

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KPJ Korytko


LGJH30 Łącznik przegubowy do korytka


LKJH30 Łącznik kątowy do korytka


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°


KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja

RKPBJ Redukcja

RKSJ Redukcja

RKSBJ Redukcja

LRJH30 Łącznik rozgałęźny

LRBJH30 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik

LRPJH30 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS

	prawa	prawa	symetryczna	symetryczna	dostawny

© 2015 BAKS