KGR Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie
i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12
lub SGM6x12.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm^2]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR50H60/2	2000	50	0,67	2900	160124	12
KGR/KPR50H60/3	3000	50	0,67	2900	160224	12
KGR100H60/2	2000	100	0,84	5800	164123	6
KGR100H60/3	3000	100	0,84	5800	161516	6
KGR150H60/2	2000	150	1,01	8800	164223	6
KGR150H60/3	3000	150	1,01	8800	161616	6
KGR200H60/2	2000	200	1,18	11800	164323	6
KGR200H60/3	3000	200	1,18	11800	161716	6
KGR300H60/2	2000	300	1,88	17800	164423	4
KGR300H60/3	3000	300	1,88	17800	161816	4

Produkty powiązane:


KPR Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBJ Korytko


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°



KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°



LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego



ELBJ Element łuku przegubowego



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome



OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe



KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSJ Redukcja symetryczna

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH60 Łącznik rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH60 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS