KCJN Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ50H50/3	50	3000	2300	1,15	150605	12
KCJ100H50/3N	100	3000	4800	1,49	151010	12
KCJ150H50/3N	150	3000	7300	1,84	151015	6
KCJ200H50/3N	200	3000	9800	2,17	151020	6
KCJ300H50/3N	300	3000	14800	2,82	151030	4
KCJ400H50/3N	400	3000	19800	3,51	150440	4
KCJ500H50/3N	500	3000	24800	4,18	150450	2
KCJ600H50/3N	600	3000	29800	4,85	150460	2

Produkty powiązane:


KPJ Korytko


KCLN Korytko


KCDN Korytko


KCPN Korytko


KOPN Korytko


KOJN Korytko


KBL Korytko


KBJ Korytko


KBD Korytko


KBP Korytko


LPLH50 Łącznik do korytka


LPMLH50 Łącznik do korytka


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°


KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe

KRPJ Kolanko redukcyjne prawe

KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe

KRLJ Kolanko redukcyjne lewe

KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe

TRJ Trójnik redukcyjny

TRBJ Trójnik redukcyjny

TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

© 2015 BAKS


RKPBJ Redukcja prawa


RKPJ Redukcja prawa


RKSJ Redukcja symetryczna


RKSBJ Redukcja symetryczna


LRJH50 Łącznik rozgałęźny


TKDJ Trójnik dostawny


LRBJH50 Łącznik rozgałęźny


LRPJH50 Łącznik rozgałęźny


SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)


SM Śruba (komplet)

© 2015 BAKS