KGJ Korytko H60

Informacje:



Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	50	3000	2900	1,33	160624	6
KGJ/KGOJ100H60/3	100	3000	5800	1,63	160816	6
KGJ100H60/6	100	6000	5800	1,63	160817	6
KGJ/KGOJ150H60/3	150	3000	8800	1,98	160916	6
KGJ150H60/6	150	6000	8800	1,98	160917	6
KGJ/KGOJ200H60/3	200	3000	11800	2,28	161016	6
KGJ200H60/6	200	6000	11800	2,28	161017	6
KGJ/KGOJ300H60/3	300	3000	17800	2,96	161116	4
KGJ300H60/6	300	6000	17800	2,96	161117	4
KGJ/KGOJ400H60/3	400	3000	23800	3,65	161216	4
KGJ400H60/6	400	6000	23800	3,65	161217	4
KGJ/KGOJ500H60/3	500	3000	29800	4,32	161316	2
KGJ500H60/6	500	6000	29800	4,32	161317	2
KGJ/KGOJ600H60/3	600	3000	35800	4,99	161416	2
KGJ600H60/6	600	6000	35800	4,99	161417	2

Produkty powiązane:


KPJ Korytko


KCJ/KCOJ Korytko


KOJN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBJ Korytko


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°



KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome



OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny

TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

© 2015 BAKS


RKLBJ Redukcja lewa


RKPJ Redukcja prawa


RKPBJ Redukcja prawa


RKSJ Redukcja symetryczna


RKSBJ Redukcja symetryczna


LRJH60 Łącznik rozgałęźny


LRBJH60 Łącznik rozgałęźny


TKDJ Trójnik dostawny


LRPJH60 Łącznik rozgałęźny