KGR Korytko H30

Informacje:



Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x10 lub SGM6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR35H30/2	35	2000	850	0,42	130103	20
KGR/KPR35H30/3	35	3000	850	0,42	130203	20
KGR/KPR50H30/2	50	2000	1300	0,48	130105	20
KGR/KPR50H30/3	50	3000	1300	0,48	130205	20
KGR100H30/2	100	2000	2800	0,67	130917	12
KGR100H30/3	100	3000	2800	0,67	130916	12
KGR150H30/2	150	2000	4300	0,85	131017	8
KGR150H30/3	150	3000	4300	0,85	131016	8
KGR200H30/2	200	2000	5800	1,04	131117	6
KGR200H30/3	200	3000	5800	1,04	131116	6
KGR300H30/2	300	2000	8800	1,40	131217	6
KGR300H30/3	300	3000	8800	1,40	131216	6

Produkty powiązane:


KBL Korytko


LPLH30 Łącznik do korytka


LPMLH30 Łącznik do korytka


LGJH30 Łącznik przegubowy do korytka



LKJH30 Łącznik kątowy do korytka


KKL Kolanko 90°


KKBL Kolanko 90°


KKML Kolanko 45°


KKMBL Kolanko 45°


TKL Trójnik korytka


TKBL Trójnik korytka



CZKL Czwórnik korytka


CZKBL Czwórnik korytka


LLL Łuk przegubowy


LLBL Łuk przegubowy


ELL Element łuku przegubowego


ELBL Element łuku przegubowego


RKLL Redukcja lewa


RKLBL Redukcja lewa



RKPL Redukcja prawa



RKPBL Redukcja prawa



RKSL Redukcja symetryczna



RKSBL Redukcja symetryczna



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome



OPNJ Obejście pionowe



OPNBJ Obejście pionowe


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°



LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny

TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH30 Łącznik rozgałęźny

symetryczny

© 2015 BAKS