PRZEMYSŁ

Wszystkie rozwiązania dla przemysłu






> DPX³
str. 24





> Gniazda i wtyczki przemysłowe P 17
str. 460





> Opaski Colring, oznaczniki Duplix
str. 303, 308

zasilacze DC z filtrem
jednofazowe



0470 02



0470 23



0470 24

Dane techniczne (str. 336)

Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.
Zasilacz wyposażono w:
- transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceniowym,
- podwójne zaciski,
- kondensator filtrujący,
- wkładkę bezp. zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
- wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.

Montaż na wsporniku montażowym TH 35 do 120 W, powyżej 120 W montaż za pomocą śrub.
Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i ⏚.
Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA C22-2 N° 60950.00, dla zasilaczy o mocy do 360 W.

Pak.	Nr ref.	Zasilacze jednofazowe			
		12 V⎓			
		230/400 V ± 15 V∿ (pierwotne)			
		12 V⎓ (wtórne)			
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm²] pierwotnych	wtórnych
1	0470 01	12	1 (1)	6	6
1	0470 02	30	2,5 (1)	6	6
1	0470 03	60	5	6	6
1	0470 04	120	10	6	6
		24 V⎓			
		230/400 V ± 15 V∿ (pierwotne)			
		24 V⎓ (wtórne)			
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm²] pierwotnych	wtórnych
1	0470 20	12	0,5 (1)	6	6
1	0470 21	24	1 (1)	6	6
1	0470 22	60	2,5 (1)	6	6
1	0470 23	120	5	6	6
1	0470 24	240	10	6	6
1	0470 25	360	15	6	6
		48 V⎓			
		230/400 V ± 15 V∿ (pierwotne)			
		48 V⎓ (wtórne)			
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm²] pierwotnych	wtórnych
1	0470 41	48	1 (1)	6	6
1	0470 42	120	2,5	6	6
1	0470 43	240	5	6	6
1	0470 45	720	15	6	6

(1) Brak ekranu.