



Kondensatory trójfazowe 50 – 60 Hz bez obudowy 230 V kvar	400 V, 420 V, 440 V kvar	525 V kvar	690 V kvar	Symbol graficzny	**Typ** Nr zam.	Opak.
z rezystorem szeregowym						
Aparaty podstawowe						
7.5	12.5	16.7	20		**DILK12-11(230V50HZ)** 293988	1 szt.
11	20	25	33.3		**DILK20-11(230V50HZ)** 294010	
15	25	33.3	40		**DILK25-11(230V50HZ)** 294032	
20	33.3	40	55		**DILK33-10(230V50HZ)** 294054	
25	50	65	85		**DILK50-10(230V50HZ)** 294076	



Uwagi

bez zgrzania styków z kondensatorami o impulsie prądu załączenia do 180 × I_N



Wyposażenie dodatkowe

Obudowy total isoliert

Wyposażenie dodatkowe → 5/42
Inne napięcia sterownicze → 5/58

Przy kompensacji centralnej, w zależności od potrzeb, do sieci dołączane są wielostopniowe baterie kondensatorów.
Między kondensatorami mogą przy tym płynąć prądy aż do 180 × I_e.
Poprzez styki pomocnicze o przyspieszonym działaniu i wbudowane druty oporowe ładuje się wstępnie kondensatory, redukując w ten sposób prąd załączania. Następnie zamykają się styki główne przewodząc prąd ciągły.
Styczniki do kondensatorów, posiadając specjalne styki, mogą pracować bez zgrzania styków z kondensatorami o impulsie prądu załączenia do 180 × I_e.

Do załączania układów kompensacyjnych z dławikami zwrócić uwagę na wskazówki projektowe → Projektowanie kompensacji mocy biernej.

AC	DILK12-11(...)	DILK20-11(...)	DILK25-11(...)	DILK33-10(...)	DILK50-10(...)
	Nr zam.[1]	Nr zam.[1]	Nr zam.[1]	Nr zam.[1]	Nr zam.[1]
Napięcia standardowe					
110V 50Hz, 120V 60Hz	293985	294007	294029	294051	294073
190V 50Hz, 220V 60Hz	293986	294008	294030	294052	294074
230V 50Hz, 240V 60Hz	293988	294010	294032	294054	294076
400V 50Hz, 440V 60Hz	293990	294012	294034	[3]	[3]
Napięcia specjalne oprócz wyżej wymienionych[2]					
…V 50Hz (24 – 600V) [4]	293997	294019	294041	–	–
…V 60Hz (24 – 600V) [4]	293998	294020	294042	–	–

Uwagi

[1] Numer zamówienia składa się z kombinacji typu i napięcia sterowniczego. Aparaty z cewkami dwunapięciowymi zamawia się pod jednym numerem zamówienia.
[2] Przy napięciach specjalnych wymagane napięcie sterownicze musi zawierać się w podanym zakresie (...–...V)
[3] na zapytanie
[4] Najniejsza zamawiana ilość 10 szt.

