KBJ Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ100H60/2	100	2000	5800	2,00	162110	6
KBJ100H60/3	100	3000	5800	2,00	162210	6
KBJ150H60/2	150	2000	8800	2,40	162115	6
KBJ150H60/3	150	3000	8800	2,40	162215	6
KBJ200H60/2	200	2000	11800	2,80	162120	6
KBJ200H60/3	200	3000	11800	2,80	162220	6
KBJ300H60/2	300	2000	17800	3,60	162130	4
KBJ300H60/3	300	3000	17800	3,60	162230	4
KBJ400H60/2	400	2000	23800	4,40	161540	4
KBJ400H60/3	400	3000	23800	4,40	161640	4
KBJ500H60/2	500	2000	29800	5,20	161550	4
KBJ500H60/3	500	3000	29800	5,20	161650	2
KBJ600H60/2	600	2000	35800	6,00	161560	2
KBJ600H60/3	600	3000	35800	6,00	161660	2

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KPJ Korytko


KCJ N Korytko


KOJ N Korytko


NO Nakładka ochronna


KRJ Korytko


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°


KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny

TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSJ Redukcja symetryczna

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH60 Łącznik rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH60 Łącznik rozgałęźny

© 2011 BAKS