KBJ Korytko H42


Informacje:


Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ 50H42/2	50	2000	1900	1,31	141905	12
KBJ 50H42/3	50	3000	1900	1,31	142005	12
KBJ100H42/2	100	2000	4000	1,71	141910	12
KBJ100H42/3	100	3000	4000	1,71	142010	12
KBJ150H42/2	150	2000	6100	2,11	141915	6
KBJ150H42/3	150	3000	6100	2,11	142015	6
KBJ200H42/2	200	2000	8200	2,51	141920	6
KBJ200H42/3	200	3000	8200	2,51	142020	6
KBJ300H42/2	300	2000	12400	3,31	141930	6
KBJ300H42/3	300	3000	12400	3,31	142030	6
KBJ400H42/2	400	2000	16600	4,11	140540	4
KBJ400H42/3	400	3000	16600	4,11	140640	4
KBJ500H42/2	500	2000	20800	4,91	140550	2
KBJ500H42/3	500	3000	20800	4,91	140650	2
KBJ600H42/2	600	2000	25000	5,71	140560	2
KBJ600H42/3	600	3000	25000	5,71	140660	2

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KPJ Korytko


KCJ N Korytko


KOJ Korytko


NO Nakładka ochronna


KRJ Korytko



LGJH42 Łącznik przegubowy do korytka


LKJH42 Łącznik kątowy do korytka


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°


KKMPJ Kolanko 45°



TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego



ELBJ Element łuku przegubowego



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe

TRJ Trójnik redukcyjny

TRBJ Trójnik redukcyjny

TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSJ Redukcja symetryczna

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH42 Łącznik rozgałęźny

LRBJH42 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH42 Łącznik rozgałęźny

LRPPH42 Łącznik rozgałęźny

© 2011 BAKS

© 2011 BAKS