


352500



352400



353200



353000

Pak.	Nr ref.	Moduły funkcyjne
1	352400	Moduł kolorowej kamery szerokokątnej noc/dzień do zastosowania w instalacjach wideodomofonowych. Posiada przetwornik 1/3" z funkcją N&D z automatycznym wyłączeniem filtru IR oraz diody LED IR do oświetlenia obiektu. Ochrona przed zaparowaniem. Automatyczna kontrola poziomu oświetlenia. Podłączany do modułu fonicznego 351100 za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Wykończenie odpowiednią plakietką.
1	352500	Moduł z wyświetlaczem graficznym współpracuje z modułem fonicznym 351100 lub modułami fonicznymi z kamerą 351200 i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Możliwość wywoływania w dwóch trybach: wybór z listy lub z klawiatury. Wywołanie z listy odbywa się przez wybór lokatora metodą przewijania listy mieszkańców. Możliwe jest zapamiętanie 4000 lokatorów. Po podłączeniu modułu klawiatury 353000 możliwe jest również wywołanie lokalu poprzez wpisanie odpowiadającego mu numeru. Ten sposób wywołania zawsze wymaga współpracy z modułem klawiatury 353000, z której wybierana jest odpowiednia sekwencja numeryczna. Zalecane jest stosowanie modułu informacyjnego 352200 z listą lokatorów i odpowiadających im numerów, jakie mają być wybrane. Wprowadzenie nazwisk lokatorów lub opisów do listy można zrealizować na dwa sposoby: ręcznie, za pomocą klawiszy modułu z wyświetlaczem graficznym lub z komputera z oprogramowaniem TiSferaDesign, poprzez transfer pliku do modułu (zalecane). Brak zasilania nie powoduje utraty zapamiętanych danych. Wykończenie odpowiednią plakietką.
1	352700	Moduł z pętlą indukcyjną i syntezą komunikatów głosowych do współpracy z modułem fonicznym 351100 lub modułami fonicznymi z kamerą 351200 i 351300. Ułatwia korzystanie osobom noszącym aparaty słuchowe (z cewką indukcyjną i przełącznikiem „T") lub niedowidzącym dzięki generowaniu komunikatów głosowych o stanie połączeń (wywoływanie w trakcie, koniec wywoływania, brak odpowiedzi, zajęte, drzwi otwarte). Wykończenie odpowiednią plakietką. Podłączenie do modułu fonicznego lub modułu fonicznego z kamerą za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Pak.	Nr ref.	Moduły funkcyjne
1	353000	Moduł klawiatury do otwarcia zamka lub wywoływania lokalu (we współpracy z modułem z wyświetlaczem graficznym). Posiada przekaźnik (C-NO-NC) i zestyki (CP-P1-P2) do podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi. Kod numeryczny do otwarcia zamka może być programowany z klawiatury lub transferowany w pliku konfiguracyjnym z komputera do modułu. Posiada przycisk do resetowania programowania oraz diody LED do sygnalizacji statusu dostępu. Podświetlenie nocne diodami LED. Wykończenie odpowiednią plakietką. Podłączenie do innych modułów za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Urządzenie może być wykorzystywane jako autonomiczna klawiatura kodowa do otwarcia zamka z własnym zasilaczem. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.
1	353200	Moduł czytnika zbliżeniowego RFID do otwierania zamka z użyciem breloka elektronicznego. Obsługuje do 20 tys. kluczy elektronicznych. Posiada przekaźnik (C-NO-NC) i zestyki (CP-P1-P2) do podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi. Klucz elektroniczny (brelok) do otwarcia zamka może być programowany z samego modułu lub transferowany w pliku konfiguracyjnym z komputera do modułu. Posiada przycisk do resetowania programowania oraz diody LED do sygnalizacji statusu dostępu. Podświetlenie nocne diodami LED. Wykończenie odpowiednią plakietką. Podłączenie do innych modułów za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). Urządzenie może być wykorzystywane jako autonomiczny czytnik do otwarcia zamka, z własnym zasilaczem. Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.