

one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

289110

Funkcje

-

Połączenia

Interfejs	wg DIN EN 61347-2-3

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V

Prąd

Prąd sterujący	50 mA
Prąd znamionowy	6 A

Bezpiecznik

- zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik)
- z zapasowym bezpiecznikiem

Wymiary

	4 mm

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
- z włącznikiem/wyłącznikiem przyciskowym

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

- W przypadku zbyt wysokiego prądu włączeniowego należy stosować ograniczniki prądu włączeniowego o nr. kat. 185.

  W celu zapewnienia jednakowego natężenia oświetlenia należy stosować wyłącznie stateczniki elektroniczne EVG i lampy fluorescencyjne tych samych producentów.

  Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.

  W przypadku używania lamp halogenowych niskiego napięcia zalecamy stosowanie transformatorów Tronic 1-10 V 105 W, nr zam. 2977.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt