
FW-LED2D 2-kanałowy sterownik LED 12V DC



* 2-kanałowy ściemniacz LED 12V obsługuje:
  - paski LED 12V (z funkcją ściemniania)
  - lampy LED 12V (z funkcją ściemniania)
* miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia
* sterowanie lokalne i zdalne
* możliwość bezpośredniego sterowania ściemniacza z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego)
* możliwość powiązania przekaźnika z 8 nadajnikami



zasilanie	10÷16V DC
pobór mocy	
praca	0,4W
stan czuwania	0,25W
obciążalność wyjścia (AC-1)	6A/12V
częstotliwość radia	868 MHz
temperatura pracy	-25÷65°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający (max)	0,4 Nm
montaż	na szynie TH-35
wymiary	1 moduł (18mm)
stopień ochrony	IP20

NADAJNIKI

Nadajniki zdalnego sterowania przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi odbiornikami systemu F&Wave.

FW-RC4 pilot 4-przyciskowy, czarny

FW-RC4G pilot 4-przyciskowy, szary





zasilanie	3V
bateria	CR2032
częstotliwość pracy	868 MHz
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	37×72×30 mm

Bardzo niskie zużycie energii w czasie czuwania wydłuża żywotność baterii.

FW-RC10 pilot 10-przyciskowy, czarny

FW-RC10G pilot 10-przyciskowy, szary





zasilanie	3V
bateria	CR2032
częstotliwość pracy	868 MHz
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	44×149×44 mm

Bardzo niskie zużycie energii w czasie czuwania wydłuża żywotność baterii.