F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

CLG-14T 230V

LICZNIK CZASU PRACY

5 9 0 8 3 1 2 5 9 2 5 2 5

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.).

Działanie

Licznik CLG-14T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 999999,59 - sześć cyfr + dwie po przecinku w zakresie 1-59 oznaczające minuty (0,01=1min). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiające wyzerowanie stanu licznika przy dowolnej, sczytanej wartości.

Montaż

1. Odłączyć zasilanie
2. Odkręcić nakrętkę i zdjąć blaszkę mocującą.
3. Osadzić licznik w otworze montażowym, założyć blaszkę mocującą i dokręcić nakrętkę.
4. Do zacisków U (wejście sczytujące)podłączyć napięcie będące sygnałem pracy kontrolowanego urządzenia.
5. Do zacisków RESET podłączyć przycisk monostabilny zwierny. UWAGA! Nie podłączać żadnego napięcia.

Dane techniczne

zasilanie	*(typu non-voltage) bateria wewnętrzna*
trwałość baterii	*10 lat*
napięcie wejścia liczącego	*110÷240V AC/DC*
wejście zerujące RESET	*typ non-voltage*
wyświetlacz	*8 znaków / h=6,7mm*
dokładność wskazań	*1min*
temperatura pracy	*-10÷40°C*
wymiary	*48×24×52mm*
otwór montażowy	*45×23mm*

Schemat podłączenia



B100818