tabela doboru kanałów kablowych systemu DLP

PODSTAWY KANAŁÓW, POKRYWY I AKCESORIA

Akcesoria wykończeniowe / Kanały DLP			Podstawy				Przegrody			Kąty wewnętrzne regulowane					
			Podstawy kanałów	Osłona połączenia podstawy kanału	Pokrywa[1]	Osłona połączenia pokrywy	Separujące	Dzielące	Zaślepka końcowa	Korpus 60°-85°	Przegroda 60°-85°	Korpus 85°-95°	Korpus 95°-120°	Przegroda 85°-120°	Łącznik VDI[2]
Przekrój (mm)	Ilość przedziałów instalacyjnych	Szerokość pokrywy													
65 x 150	1	1 x 130	010433	010692 lub 010691	010524	010804	010583	—	010706	010613	—	010603	010614	—	—
	2	2 x 65	010433	010692 lub 010691	2 x 010521	010801	010583	010473	010706	010613	010612	010607	010614	010611	010780
	2	1 x 85 + 1 x 40	010433	010692 lub 010691	010522 + 010520	010802 + 010800	010583	010473	010706	010613	010612	010607	010614	010611	—
	3	3 x 40	010433	010692 lub 010691	3 x 010520	010800	010583	2 x 010473	010706	010613	2 x 010612	010658	010614	2 x 010611	—
65 x 195	1	1 x 180	010453	010692 lub 010691	010526	010806	010583	—	010707	010613	—	010603	010614	—	—
	2	2 x 85	010453	010692 lub 010691	2 x 010522	010802	010583	010473	010707	010613	010612	010607	010614	010611	—
	3	2 x 40 + 1 x 85	010453	010692 lub 010691	2 x 010520 + 010522	010800 + 010802	010583	2 x 010473	010707	010613	2 x 010612	010658	010614	2 x 010611	—
	3	2 x 65 + 1 x 40	010453	010692 lub 010691	2 x 010521 + 010520	010801 + 010800	010583	2 x 010473	010707	010613	2 x 010612	010658	010614	2 x 010611	010780
	4	4 x 40	010453	010692 lub 010691	4 x 010520	010800	010583	3 x 010473	010707	010613	3 x 010612	010603 + 3 x 010612	010614	3 x 010611	—
65 x 220	3	1 x 130 + 1 x 65	010459	010692 lub 010691	010524 + 010521	010804 + 010801	010583	010473	010708	010613	010612	010607	010614	010611	010780
	3	3 x 65	010459	010692 lub 010691	3 x 010521	010801	010583	2 x 010473	010708	010613	2 x 010612	010658	010614	2 x 010611	010780

[1] Elastyczna pokrywa uniwersalna do zastosowania w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów.
[2] Pojemność kanału w miejscu montażu łącznika VDI przedstawiono w tabeli na stronie 754.
[3] Do listwy napodłogowej 92 x 20 mm (nr ref. 0328 00).

