Dane produktu
Charakterystyki

XVBC5M4
element św. Ø 70 mm- światło migajace - czerw. - IP65 230 V



Główne

Rodzina produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu	Grupa wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół podśw.
Rodzaj sygnalizacji	Błyskanie
Średnica montażowa	70 mm
Nazwa komponentu	XVBC
Materiał	Poliwęglan
Źródło światła	RED dioda LED zintegrowana
Typ żarówki	Dioda LED zabezpieczona
[Us] znamionowe napięcie zasilania	230 V AC

Uzupełnienie

Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe[Spacja]:[Spacja]<= 1 x 1,5 mm² z końcówką kablową
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Zużycie prądu	< 17 mA AC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Cześtotliwość błysków	1 Hz
CAD szerokość całkowita	70 mm
CAD wysokość całkowita	63 mm
CAD głębokość całkowita	70 mm
Masa produktu	0.17 kg

Środowisko

stopień zanieczyszczenia	2
certyfikaty	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
normy	EN/IEC 60947-5-1
działanie ochronne	TC
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140 Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529 IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 4X wewnątrz zgodnie z UL 508

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.