INT-R

UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART / PASTYLEK

Moduł rozszerzeń dla central **INTEGRA** pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander **INT–R** współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA** i **CA–64**.



Cechy:

- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26
- przekaźnik do sterowania elektrozworą/ryglem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przy cisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Wymiary płytki elektroniki	140 x 68 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	110 mA
Maksymalny pobór prądu	150 mA
Masa	80 g
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	5 A / 30 V DC
Maksymalna wilgotność	93 ±3%

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.