Wyłącznik pływakowy



SKF

Typ Cobra

Symbol	Element łączeniowy	Długość kabla
SKF-0.5	styk przełączny (NO-NC)	0,50
SKF	styk przełączny (NO-NC)	1,75
SKF-3	styk przełączny (NO-NC)	3
SKF-5	styk przełączny (NO-NC)	5
SKF-10	styk przełączny (NO-NC)	10
SKF-15	styk przełączny (NO-NC)	15
SKF-20	styk przełączny (NO-NC)	20
SKF-35	styk przełączny (NO-NC)	35



SKF1A

Typ Bulb

Symbol	Element łączeniowy	Długość kabla
SKF1A	styk przełączny (NO-NC)	1,75
SKF1A-3	styk przełączny (NO-NC)	3
SKF1A-5	styk przełączny (NO-NC)	5
SKF1A-10	styk przełączny (NO-NC)	10
SKF1A-15	styk przełączny (NO-NC)	15
SKF1A-20	styk przełączny (NO-NC)	20
SKF1A-30	styk przełączny (NO-NC)	30



SK5P

Łącznik

Symbol	Zdalne sterowanie	Pływak miedziany
SK5P	√	
SK5B	√	√

Przemysłowe Przekaźniki i Gniazda

Przekaźniki przemysłowe



RE1P08DC024

Symbol	Liczba wyprowadzeń (pinów)	Napięcie cewki	Ilość styków	Ilość w opak.
RE1P08AC012	8	12V AC	2 CO	25
RE1P08AC024	8	24V AC	2 CO	25
RE1P08AC048	8	48V AC	2 CO	25
RE1P08AC110	8	110V AC	2 CO	25
RE1P08AC220	8	230V AC	2 CO	25
RE1P08DC012	8	12V DC	2 CO	25
RE1P08DC024	8	24V DC	2 CO	25
RE1P08DC048	8	48V DC	2 CO	25
RE1P08DC110	8	110V DC	2 CO	25
RE1P11AC012	11	12V AC	3 CO	25
RE1P11AC024	11	24V AC	3 CO	25
RE1P11ACD48	11	48V AC	3 CO	25
RE1P11AC110	11	110V AC	3 CO	25
RE1P11AC220	11	230V AC	3 CO	25
RE1P11DC012	11	12V DC	3 CO	25
RE1P11DC024	11	24V DC	3 CO	25
RE1P11DC048	11	48V DC	3 CO	25
RE1P11DC110	11	110V DC	3 CO	25

Gniazda przekaźnikowe



RS1P08G1

Symbol	Liczba wyprowadzeń (pinów)	Kolor*	Ilość w opak.
RS1P08*1	8	M H G	10
RS1P11*1	11	M H G	10

*Wybór koloru: M: niebieski, H: czarny, G: szary