Dane produktu
Charakterystyki

NSYDLM48
rama modułowa typ DLMdla obud. SPACIAL WM, 48 modułów, wys.500x W400mm,



Główne

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części	Wyposażenie montażowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Skrócona nazwa urządzenia	DLM
Dla nominalnych wymiarów obudowy	
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial obudowy S3D, CRN, S3X (z wyjątkiem ograniczników, drzwi lub łączników drzwi)
Elementy składowe urządzenia	1 struktura ramy 2 pokrywa 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 3 panele przednie z 35 mm szyną DIN
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka

Uzupełnienie

Materiał	Stal
Kolor	Panel przedni[ ]:[ ] szary RAL 7035
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Mocowanie	Elementem mocującym - z przodu i z tyłu z podporami lokalizacja
Regulacja	W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN
Liczba poziomych rzędów	3
Całkowita liczba modułów 18 mm	48
Rodzaj płyty czołowej	Płyty pełne i z otworami
Liczba otworów	3 wycięcia
Wysokość	453 mm
Szerokość	355 mm
Głębokość	101.5 mm

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.